


Türstation UP silber Antivandal 4-reihig mit 40 Tasten
Art. Nr. AV4040

- Audio - Frontplatte Alu
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Marine Videolautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher Blindabdeckung AVT0001412 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 36 Tasten; Mit 36 Klingeltasten (4 nebeneinander, 9 übereinander) Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 408 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 388 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	40	Montageart	Unterputz
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Installationstechnik	systemunabhängig
System VDS	Ja	Tastenzahl	40
System 4+n	Ja	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	Aluminium	Farbe	Aluminium
Frontplatte Höhe	385 mm	Abm. Frontplatte	340 x 385 x 4 mm
Frontplatte Breite	340 mm	Abm. UP-Dose	320 x 365 x 55 mm
Einbauhöhe	365 mm	Anzahl Reihen	4
Einbaubreite	320 mm		
Einbautiefe	55 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC005A	Namenschild Papier
Ersatzteil	RC2020	Tastenblock
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	E97-9-85450	LED-Soffitte
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Zubehör	F4800	Netzgerät