


**Türstation UP silber Antivandal 4-reihig mit 52 Tasten**
**Art. Nr. AV4052**

- Audio - Frontplatte Alu
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 52 Tasten; Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 454 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 434 x 55 mm;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	52
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
Material Front	Aluminium
Frontplatte Höhe	454 mm
Frontplatte Breite	340 mm
Einbauhöhe	434 mm
Einbaubreite	320 mm
Einbautiefe	55 mm

Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig
Tastenzahl	52
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Aluminium
Abm. Frontplatte	340 x 454 x 4 mm
Abm. UP-Dose	320 x 434 x 55 mm
Anzahl Reihen	4

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RC2026	Tastenblock
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Zubehör	4P48	AP-Gehäuse
Zubehör	4V48	UP-Regendach
Zubehör	F4800	Netzgerät