


**Türstation UP INOX Antivandal VIDEO 2-reihig mit 16 Tasten und Bohrung P1**
**Art. Nr. AX2016P1VI**

- Video - Frontplatte Edelstahl mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Video - Türstation mit folgenden Eigenschaften: Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichtschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 16 Tasten; Blindabdeckung FPVT09692 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben; vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch; Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Material/Oberfläche: Edelstahl; Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 431 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 413 x 55 mm;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	16
System DUOX	Ja
System VDS	Ja
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl
Material Front	rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe	431 mm
Frontplatte Breite	180 mm
Einbauhöhe	413 mm
Einbaubreite	160 mm
Einbautiefe	55 mm

Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig
Tastenzahl	16
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Silber
Abm. Frontplatte	180 x 431 x 2,5 mm
Abm. UP-Dose	160 x 413 x 55 mm
Anzahl Reihen	2

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Ersatzteil	RC2016	Tastenblock
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Zubehör	AX2V22	UP-Regendach
Zubehör	AX2P22	AP-Gehäuse
Zubehör	F4800	Netzgerät

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PP100S22	elek. Postschloss
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	FPVT09692	Blindverschluss