


**THEBEN KNX MIX2 Binäreingang Erweiterung 6fach Multispannung REG**
**Art. Nr. T4930235**

6-fach Binäreingang MIX2

Erweiterungsmodul MIX2

Zur Erweiterung bis auf 18 Kanäle

6 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V DC)

2 zusätzliche Kanäle bedienbar durch Tasten am Gerät, jedoch ohne Eingang

An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden

Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung

Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Aktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Handbetätigung je Kanal zur Simulation der Eingangszustände

Alle Eingänge können mit unterschiedlichen Spannungen und an unterschiedlichen Potentialen betrieben werden

Anschließbare Leitungslänge bis zu 100 m

Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie/Rolläden, Zähler, Telegramm wiederholen, Sequenzen

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja	Anzahl der Eingänge	6
Montageart	REG	Eingangsspannung	8 V
Breite in Teilungseinheiten	4	Art der Eingangsspannung	AC/DC
Mit Busankopplung	Nein	Externe Abfragespannung notwendig	Ja
Busmodul abnehmbar	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Mit LED-Anzeige	Ja	EAN	4003468490242