


**THEBEN DALI-2 Schaltaktor 1fach Up**
**Art. Nr. T4940091**

- Schaltleistung Glüh- / Halogenlampenlast: 1500 W
- Schaltleistung LED: 30 / 350 W (LED < 2 / > 2 W)
- kann in Kombination mit KNX DALI-2 Gateway in den KNX eingebunden werden
- Betriebstemperatur - 15 - + 50 °C
- die Schaltschwellen des Relais können einfach über den DALI-Bus eingestellt werden
- Versorgung über den DALI-Bus
- Bauform: Up, 44,4 x 48,6 x 24,9 mm (B x H x T)

UP-DALI-2 Schaltaktor, 1 Kanal, Betriebsgerät zum Steuern eines Relaiskontaktes über den DALI-Bus, zur Ansteuerung von Verbrauchern mit 230 V AC Netzspannung wie Lampen, Ventilatoren, Pumpen, etc., zusätzlich geeignet für Anwendungen mit Kleinspannung bzw. Ansteuerung einer übergeordneten Steuerung (HKL) etc., kompaktes Relaismodul zum direkten Ansteuern von Lasten über den DALI-Bus gemäß IEC 62386 Teil 208, leistungsfähiges Relais geeignet für Lasten mit hohem Einschaltstrom wie beispielsweise LED-Leuchten, einstellbares Einschaltlevel nach Wegfall der Busspannung, die Schaltschwellen des Relais können einfach über den DALI-Bus eingestellt werden, ein DALI-Bus-Teilnehmer und entsprechend adressierbar gemäß 62386 Teil 102, Versorgung über den DALI-Bus, einfache Installation in handelsübliche Unterputzdosen

**Technische Information**

Montageart	Unterputz
Max. Schaltleistung	1500 W
Bemessungsbetriebsspannung	250 V

Schutzart (IP)	IP20
EAN	4003468491560