


**HOMEMATIC IP Fenster/Türkontakt mit Magnet HmlIP-SWDM-2**
**Art. Nr. EQ-151363A0**

- Fenster- und Türkontakt registriert das Öffnen und Schließen von Türen über einen Magnetkontakt
- Für Heizungssteuerung und Alarmfunktion
- Flexible Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Funkreichweite: 200 m im freien Feld
- Batterieversorgt: 2 x AA Batterien, Batterielebensdauer: 4 Jahre
- Montageart: Ap, 102 x 18 x 25 mm (L x B x T)

Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig das Öffnen und Schließen von Fenstern/Türen mithilfe eines Magnetkontakts. Dabei senkt er in Verbindung mit einem Heizkörperthermostat den Energieverbrauch im Zuhause und alarmiert bei unbefugtem Zutritt über die kostenlose Homematic IP App - auch unterwegs. Die Einrichtung kann einfach über die Homematic IP App vorgenommen werden und lässt sich so beispielsweise zusätzlich für Sicherheitsanwendungen einsetzen. Die Energieversorgung erfolgt durch zwei LR03-Batterien, welche den Sensor für bis zu vier Jahre mit Strom versorgen können. Für die sichere Montage werden sowohl doppelseitige Klebestreifen, als auch passende Schrauben mitgeliefert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com). Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Erkennt zuverlässig das Öffnen bzw. Schließen von Fenstern oder Türen über einen Magnetkontakt. Die Einrichtung und Steuerung Kontakts über die kostenlose Smartphone-App und dem gebührenfreien Cloud-Service erfordert die Anbindung an den Homematic IP Access Point. Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2. Im Smart-Home-System kann der Sensor mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten kombiniert werden, wodurch z. B. Funktionen wie das Auslösen eines Alarms ermöglicht werden. Flexible Montage per mitgeliefertem doppelseitigem Klebestreifen oder mit Hilfe von Schrauben.

**Technische Information**

Montageart	Aufbau	Ausführung der Oberfläche	matt
Einsatzbereich	Gebäudeschutz	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Eigenschaft und Funktion	Fenster/Türkontakt	Länge des Sensors	25 mm
Kontakte	sonstige	Technologie	Funk
Drahtlos	Ja	Breite des Sensors	102 mm
Farbe	weiß	Höhe des Sensors	18 mm
Versorgung	Batterieversorgt	Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Mit Anschlusskabel	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
Farbe	weiß	EAN	4047976513635