


**BERKER R.x .net Jalousie Taste schwarz glänzend**
**Art. Nr. 85241131**

- Taste für Berker.Net Einsatz
- Memoryfunktion, Partyfunktion
- Statusanzeige über LED
- Integration in Serie 1930 mittels Rahmen 13820X
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz

Lamellenverstellung bei Tasten 0,4 s, minimale Lamellen-Verstellzeit ca. 150 ms, Umschaltzeit bei Richtungswechsel

**Technische Information**

Zusammenstellung	Bedienaufsatz
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Schalterprogramm	R.x/Serie 1930/R.classic
Produktgruppe	Beschattung
Zufallsgenerator	Nein
Aussperricherung	Nein
Montageart	sonstige

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	schwarz glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	12 V
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Technologie	Berker.Net
EAN	4011334371175