


BERKER K.5 Berker.Net Bewegungsmelder 1,1m Edelstahl
Art. Nr. 85341173

- Erfassungsbereich 1,1 m: 12 x 16 m rechteckig
- Erfassungsbereich 2,2 m: 8 x 12 m rechteckig
- Taste für EIN/AUS/Automatik und Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation)
- Tastensperre
- Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- Ansprechbarkeit einstellbar: 5 – 1000lx
- Betriebsspannung vom Berker.NET Einsatz

Bewegungsmelder 1,1 m K.5 edelstahl, lackiert. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder	Tierschneise	Nein
Montageart	Unterputz	Treppenlichtautomatik	Nein
Technologie	Berker.Net	Werkstoff	Kunststoff
Produktgruppe	Bewegungsmelder	Farbe	edelstahl matt, lackiert
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoffgüte	Thermoplast
HLK-Ansteuerung	Ja	Halogenfrei	Nein
Vernetzbar	Ja	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Betriebsartenschalter	Ja
Unterkriechschutz	Nein	Min. Einschaltdauer	180 s
Montagehöhe	1.1 m	Max. Einschaltdauer	3 min
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Max. Reichweite frontal	12 m	Erfassungswinkel horizontal	45 - 90 °
Schalterprogramm	K.5	Farbe	Edelstahl
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9022
Ansprechbarkeit einstellbar	Ja	EAN	4011334373810
Teach-Funktion für Ansprechbarkeit	Ja		
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1 fach
Zubehör	85320100	Nebenstelle für Bewegungsmelder
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz