


Türstation UP silber Antivandal 4-reihig m; 56 Tasten und Bohrung für P1 und MA27
Art. Nr. AV4056M2

- Alu - Frontplatte
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar;Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Stanzung Magistratsschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 56 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (4 nebeneinander, 14 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 477 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 457 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	56	Installationstechnik	systemunabhängig
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Tastenzahl	56
Material Front	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Frontplatte Höhe	477 mm	Farbe	Aluminium
Frontplatte Breite	340 mm	Abm. Frontplatte	340 x 477 x 4 mm
Einbauhöhe	457 mm	Anzahl Reihen	4
Einbaubreite	320 mm	Abm. UP-Dose	320 x 457 x 55 mm
Einbautiefe	55 mm		
Montageart	Unterputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC2002	Tastenblock
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC4056	Tastenblock
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	4P52	AP-Gehäuse

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss
Zubehör	F4800	Netzgerät
Zubehör	MA 2	Magistratsschloss
Zubehör	4V52	UP-Regendach