


GROTHE Zusatzaster weiß (Sender) (MISTRAL SE03.1) Reichweite 500m
Art. Nr. G43441

- Spannungsversorgung: 8 -12 V AC/DC oder Batterien 2 x 1,5 V (AAA)
- Sendefrequenz 868,35 MHz
- Sendereichweite: bis zu 500m
- Schutzart: IP54
- Abmessungen (B x H x T): 36 x 100 x 17 mm

Funk-Sender, Reichweite 500m-868.35MHz, incl. 2 Batt. 1,5V (AAA), Rufweitschaltung, weiß, wasserdicht IP 54, 36 x 100 x 17 mm

Technische Information

Funkfrequenz	868 MHz
Modulation	AM
Rollingcode-System	Nein
Reichweite	500 m
Anzahl der Befehle	1
Mit Funkhandsender	Ja
Funktaster unter Putz	Nein

Funktaster auf Putz	Ja
Mit Funkcodiergerät	Nein
Schutzart (IP)	IP54
Tastatur-Schutzabdeckung	Nein
Stromversorgung	Batterie
Farbe	weiß
EAN	4011459434410