


GROTHER Zusatzaster Anthrazit (Sender) (MISTRAL SE 03a) Reichweite 500m
Art. Nr. G43442

- Spannungsversorgung: 8 -12 V AC/DC oder Batterien 2 x 1,5 V (AAA)
- Sendefrequenz 868,35 MHz
- Sendereichweite: bis zu 500m
- Schutzart: IP54
- Abmessungen (B x H x T): 36 x 100 x 17 mm

Produkteigenschaften: Funk-Sender Farbe: Kunststoff Anthrazit; für alle MISTRAL und ECHO M und CALIMA Gongs; 500m Reichweite (im freien Feld); Frequenz: 868,35 MHz; Rufweitschaltung; LED Anzeige; Abmessungen (B x H x T: 100 x 36 x 17 mm; System: Mistral Funk;

Technische Information

Funkfrequenz	868 MHz
Modulation	AM
Rollingcode-System	Nein
Reichweite	500 m
Anzahl der Befehle	1
Mit Funkhandsender	Ja
Funktaster unter Putz	Nein

Funktaster auf Putz	Ja
Mit Funkcodiergerät	Nein
Schutzart (IP)	IP54
Tastatur-Schutzabdeckung	Nein
Stromversorgung	Batterie
Farbe	Anthrazit
EAN	4011459434427