


**THEBEN KNX Schaltaktor 1fach Up SU 1 KNX**
**Art. Nr. T4942520**

- 1x Schließer- & 1x Öffner-Kontakt mit gemeinsamer Ansteuerung
- integrierte 2fach Tasterschnittstelle, max. Leitungslänge 30 m
- Tasterschnittstelle auf Ausgang vorprogrammiert
- Temperatursensor anschließbar
- Relais 16 A, Glüh-/Halogenlampenlast: 2000 W, LED max. 600 W
- Einschaltstrom: max. 740 A / 200 µs
- Bauform: UP, 44 x 49 x 31 mm (B x H x T)

KNX 1-fach Schaltaktor UP, 1x Schließer-, 1x Öffner-Kontakt mit gemeinsamer Ansteuerung, Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schließer, Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2), Die Binäreingänge sind ab Werk dem Schaltausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung), Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja	Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Montageart	Unterputz	Mit Busankopplung	Ja
Vor Ort-/Handbedienung	Nein	Busmodul abnehmbar	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein	Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Anzahl der digitalen Eingänge	2	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Max. Schaltleistung	2000 W	Schutzart (IP)	IP20
Ausgangsleistung	2 W	Relais	16 A
Geeignet für C-Last	Nein	geeignet für C-Last	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	1	Type	Schaltaktor
Max. Schaltstrom	16 A	EAN	4003468491379
Bemessungsstrom	16 A		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070459	Externer Temperatursensor IP65
Zubehör	T9070321	Fußbodensensor