


BERKER S.1/B.x LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung, alu matt
Art. Nr. 29521404

- Zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen
- Lichtfarbe in weiß, RGB oder rot/grün Ausführung
- Helligkeit über Potenziometer veränderbar
- Über separaten Schalter schaltbar
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: max. 1 W
- Montageart: Up

Zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1.

Technische Information

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Fassung | ohne |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Blinklicht | Nein |
| Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Nein |
| Mit austauschbarem Symbol | Ja |
| Verwendung als Taster | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Schalterprogramm | S.1/B.3/B.7 |
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
| Transparent | Nein |
| Farbe des Leuchtmittels | rot/grün |
| Farbe | alu matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Lampenleistung | 0.5 W |
| Beleuchtung | rot/grün |
| EAN | 4011334414377 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|------------------------------------------------|
| Zubehör | 19058011 | Folie bi-color, Nicht stören / Zimmer reinigen |
| Zubehör | 19058012 | Folie bi-color, Warten / Eintreten |