


Türstation UP silber Antivandal 4-reihig m; 60 Tasten und Bohrung für P1 und MA27
Art. Nr. AV4060M2

- Alu - Frontplatte
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Stanzung Magistratsschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 60 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (4 nebeneinander, 15 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 500 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 480 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	60	Installationstechnik	systemunabhängig
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Tastenzahl	60
Material Front	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Frontplatte Höhe	500 mm	Farbe	Aluminium
Frontplatte Breite	340 mm	Abm. Frontplatte	340 x 500 x 4 mm
Einbauhöhe	480 mm	Anzahl Reihen	4
Einbaubreite	320 mm	Abm. UP-Dose	320 x 480 x 55 mm
Einbautiefe	55 mm		
Montageart	Unterputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RC2002	Tastenblock
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RC4060	Tastenblock
Zubehör	F4800	Netzgerät
Zubehör	P1	Postschloss

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	4V56	UP-Regendach
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss
Zubehör	4P56	AP-Gehäuse
Zubehör	MA 2	Magistratsschloss