


BERKER S.1 Zugtaster mit Rahmen 24 V DC weiß glänzend
Art. Nr. 52028982

- Mit Zugschnur und Knauf
- Mit Beruhigungslampe
- Für Wand- und Deckenmontage
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Montageart: Up

Zugtaster mit Rahmen Berker S.1 weiß, glänzend 24 V= Betriebstemperatur -5 - +40 °C Zugschnurlänge 2 m Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 Zum Auslösen eines Notrufes in Notfallsituationen. - mit Zugschnur und Knauf - mit Beruhigungslampe - für Wand- und Deckenmontage - Zentralstück-Steckbefestigung - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen

Technische Information

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Ausführung | Montageset Zugschnur | Gerätehöhe | 80.5 mm |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 | Schalterprogramm | S.1 |
| Produktgruppe | Notrufsystem | Gerätetiefe | 36 mm |
| Nennspannung DC | 24 V | Farbe | weiß glänzend |
| Schutzart (IP) | IP20 | EAN | 4011334354055 |
| Gerätebreite | 80.5 mm | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|-------------------------------|
| Zubehör | XXXX-001 | Notruf-Set mit Rahmen: 5202xx |