


BERKER Q.1 Ruf-taster mit Rahmen 24 V DC polarweiß samt
Art. Nr. 52066089

- Als Erweiterung für das Notruf-Set
- Mit roter Ruf-taste mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Montageart: Up

Ruf-taster mit Rahmen Berker Q.1 polarweiß, samt 24 V= Betriebstemperatur -5 - +40 °C Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Zusätzlicher Ruf-taster, um z.B. in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufes bereitzustellen. - mit Beruhigungslampe - mit roter Ruf-taste mit Linse - als Erweiterung für Notruf-Set - Zentralstück-Steckbefestigung

Technische Information

Ausführung	sonstige	Gerätehöhe	80.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Schalterprogramm	Q.1
Produktgruppe	Notrufsystem	Gerätetiefe	30 mm
Nennspannung DC	24 V	Farbe	polarweiß samt
Schutzart (IP)	IP20	EAN	4011334354369
Gerätebreite	80.5 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Notruf-Set mit Rahmen: 5202xx