


BERKER .net Universal-Schalteinheit 1fach mit runder Tragplatte Up
Art. Nr. 85121101

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 – 70 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 13 – 80 W
- Dimmbare, konventionelle/elektronische Trafos: 25 – 400 VA/25 – 400 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung auf dimmbare Lasten (auto-Detect-Verfahren), Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-Modi, lampenschonender Softanlauf, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Ausführung	runder Tragring
Verwendbar mit IR-Taste	Nein

Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
Transparent	Nein
Nennspannung	230 V
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334438229

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1-fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1-fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx