


BERKER .net Universal Tastdimmer 1fach 3-Draht mit optionalem N Anschluss; UP
Art. Nr. 85421200

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen/Energiesparlampen: 5 – 70 W/13 – 80 W
- Dimmbare konventionelle/elektronische Trafos: 25 – 400 VA/25 – 400 W
- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Universal-Tastdimmer Komfort 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, Einstellung minimale Starthelligkeit für 230 V LED- u. Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- o. Phasenabschnitt, selbstlernend, kurzschlussfest u. überlastsicher, Feineinstellung der Lastart, Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) o. Bewegungsmelder Nebenstellen, geeignet für KNX Funk Aufsätze, Schraubklemmen.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Drucktaster
Seriendimmer	Nein
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	Ja
Ausführung	eckiger Tragring
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Montageart	Unterputz
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz

Befestigungsart	Krallenbefestigung
Kanalzahl	1
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	33.2 mm
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334375920

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1-fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1-fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx