


**BERKER Q.x .net Jalousie Schaltuhr alu samt**
**Art. Nr. 85741124**

- Aufsatz für Berker.Net Einsatz
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz
- 2 Programmspeicher
- Astro-, Ferienprogramm
- Partyfunktion
- Anzeige beleuchtbar

Lamellenverstellung bei Tasten 0,5 s, minimale Lamellen-Verstellzeit ca. 150 ms, Umschaltzeit bei Richtungswechsel

**Technische Information**

Zusammenstellung	Bedienaufsatz
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
Technologie	Berker.Net
Produktgruppe	Beschattung
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Ja
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Zufallsgenerator	Ja
Aussperricherung	Nein

Montageart	sonstige
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	alu samt
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gangreserve	24 h
Nennspannung	12 V
Befestigungsart	Klemmbefestigung
EAN	4011334443704

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85221100	Jalousie-Einsatz Komfort