


BERKER Serie 1930 Wechselschalter Drehsch., Aus/Wechsel, S1930/Glas/R.clas
Art. Nr. 387603

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schraubklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX
- Montageart: Up

Drehschalter, Aus/Wechsel, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Information

Schaltungsart	Wechselschalter
Bedienungsart	Drehknopf
Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
Zusammenstellung	Basiselement
Tastschalter	Nein
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Ausführung	Drehschalter, Aus/Wechsel
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Beleuchtung	optional

Beleuchtungsfunktion	sonstige
Beleuchtungsart	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Heizungsschalter	Nein
Waschmaschinenschalter	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
Einbautiefe	32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334489290

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	168000	LED-Aggregat mit N-Klemme
Zubehör	168001	LED-Aggregat ohne N-Klemme
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück mit Knebel: 1647xx,100120xx
Zubehör	XXXX-002	Zentralstück mit Knebel Porzellan: 16476xxx
Zubehör	XXXX-003	LED Modul für Drehtaster/-schalter: 16800x