FERMAX SKYLINE Kartenlesemodul, Wiegand MIFARE/EM 125KHz

Art. Nr. **F7461**

- Systemtechnologie: MIFARE/EM
- Funktionsmodul zum Einsetzen in Skyline Modulrahmen
- Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 2 cm zum Modul
- Sendefrequenz: 13,56 MHz/125 kHz
- In Verbindung mit IP AXES: Programmierung über Software
- In Verbindung mit Wiegand Controller WLAN: Konfiguration über Smartphone
- Akustische Rückmeldung
- Größe V

Produkteigenschaften: Funktionsmodul zum Einsetzen in Skyline Modul-Rahmen mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten; Kompatible Karten/Schlüsselanhänger: Cards/Fobs 125Khz EM, 13,56MHz HID, MIFARE (ISO 14443A); Frequenzbereich: 125KHz und 13,56MHz; Annäherung von ca. 1,5 - 5 cm (Schlüsselanhänger/Karte) zum Modul; Funktioniert nur in Verbindung mit Wiegand Controller WLAN (Stand alone) oder AC-MAX (IP-Netzwerklösung); Manipulationssicher: kein Schaltkontakt am Gerät sondern am externen Controller; Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar; Spannungsversorgung 12 VDC nur in Verbindung mit Wiegand Controller WLAN nötig; Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); Wiegand Controller WLAN mit Fernbedienung F5193 (in eigener Position beschrieben); Zutrittskarten: F23361, F4515, F52740, F52750 (F23361, F4515, F52740 und F52750 in eigener Position beschrieben); Beliebig kombinierbar mit anderen Skyline Funktionsmodule; Größe: V;

Technische Information

Ausführung	Kartenleser
Installationstechnik	sonstige
Breite	105.2 mm
Höhe	47.5 mm

Tiefe	30 mm
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Farbe	schwarz
EAN	8424299074610

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Notwendiger Zusatzartikel	F5193	Wiegand Controller WLAN
Zubehör	F23361	Scheckkarte EM
Zubehör	F4515	Schlüsselanhänger EM
Zubehör	F52740	Schlüsselanhänger MIFARE
Zubehör	F52750	Scheckkarte MIFARE